

ハートビ°ア春江照明設備仕様書(小ホール)

平成27年5月現在

<名 称>	<仕 様>
主幹配電盤	受電容量 一相600Aで三相まで
調光基盤	演出用2KW×88回路 客席用2KW×12回路
照明操作卓 (TOLSTR3 TypeF)	プリセットフェーダー×50本×3段 クロスフェーダー 1組 段マスター 3本 タッチスイッチ(+,-切り替えあり) サブマスターフェーダー 20本×10ページ×6バンク タッチスイッチ(+,-切り替えあり) キュー、エフェクト(チエイズ)再生 記憶CUE(シーン)数 1000CUE エフェクト(チエイズ) 最大100ステップ°×50パターン USBメモリー(JASC II)
ポーターライト	200Wハロゲン×63灯 4色配線 フィルター72,78入り コンセントC型20A×8ヶ 切り替えスイッチ付き DMX-OUT,C型20A(直)上下1口ずつ
第1,2サスペンション	C型20A×24ヶ付 12回路 DMX-OUT,C型20A(直)上下1口ずつ
フロントサイドスポット	C型20A×6ヶ 3回路 常設ライト 1Kトツが6台ずつ
シーリングライトスポット	C型20A×16ヶ 12回路 常設ライト 1Kトツが20台 DMX-OUT,C型20A(直)上下1口ずつ
ピンスポット	クセノン700W 2台
アップーホリゾンライト	200Wハロゲン×63灯 4色配線 常設フィルター(#71,#72,#63,#22) DMX-OUT,C型20A(直)上下1口ずつ

ローホリゾンライト	200Wハロゲン×9灯 7台あり 4色配線 常設フィルター(73,59,22,40) フィルターサイズは6インチサイズ(約185mm×185mm)
フロアコンセント (位置は別紙参照)(小ホールは全てC型20A)	上、下 FP1~6 前 FP1, 2 F1~4 上、下奥 WP1, 2 ローホリゾン用上手 4回路, 下手 4回路 上、下直 2回路ずつ 舞台袖上手、下手 DMX-OUT,C型60A(直) 各1面 舞台袖下手、舞台上手奥 DMX-IN, OUT, C型20A(直) 各1面 舞台奥上手、下手 DMX-OUT,C型20A(直)×2口 各1面 ※直は上下共通

FN:仕様(小)