

ハートピア春江 大ホール 音響設備仕様書

2021/4/1

名称	型番	メーカー	数量	備考
音響調整室				
音響調整卓	QL5	YAMAHA	1	32in 16out、Dante
マトリクスプロセッサー	MRX7-D		1	
CDプレーヤー	CD-500B	TASCAM	2	CD、SD、USBメモリー
CDレコーダー	SS-CDR250N		2	CD、SD、USBメモリー
ワイヤレスレシーバー	ATW-DR3120DANHH1	audio-technica	3	B帯デジタル2ch Dante接続
入出力パッチパネル	特型		1	XLR仕様
システムリモートパネル	特型		1	電源、スピーカー、DSP 開演ブザー制御
入出力ボックス	Rio1608-D2	YAMAHA	1	16in 8out
マトリクスミキサー	4X4R	DRAWMER	1	エアモニターマイク用
開演ブザー装置	SS-CDR250N	TASCAM	1	
パワーアンプA	PC-9501N	YAMAHA	5	プロセ・サイドSP
パワーアンプB	PC-9501N		2	ステージモニターSP
パワーアンプC	XMV-4280-D		1	フロント・運営系・ロビー
モニタースピーカー	MSP5 STUDIO		2	
スピーカー				
プロセニアム	IF2115/64	YAMAHA	1	1200W(PGM)
サイド(外側)	IF2115/64		2	1200W(PGM)
サイド(内側)	IF2112/64		2	1200W(PGM)
フロント	DVS 4t	TANNOY	4	40W(PGM)
ホワイエスピーカー	VXC6	YAMAHA	10	天井埋込
	AMU206	BOSE	2	
親子室		TOA	2	天井埋込
	SMS-1P	SONY	1	ブックシェルフ
楽屋系		TOA	5	天井埋込
舞台袖操作架				
システムリモートパネル	特型		1	電源、スピーカー、DSP 開演ブザー制御
入出力ボックス	Rio1608-D2	YAMAHA	1	
舞台袖操作ワゴン(舞台袖操作架とDante接続)				
音響調整卓	QL1	YAMAHA	1	16in 8out、Dante
CDプレーヤー	CD-500B	TASCAM	1	CD、SD、USBメモリー
CDレコーダー	SS-CDR250N		1	CD、SD、USBメモリー
仮設音響電源				
舞台下手袖	3kw×4口(C型コネクター)、端子盤(1Φ3W)			計: 20kw
舞台上手袖	3kw×4口(C型コネクター)、端子盤(1Φ3W)			計: 20kw

ワイヤレスシステム チャンネルプラン

audio-technica B帯デジタル	
<大ホール>	<小ホール>
グループ BG	グループ BH
BG1 806.125 MHz	BH1 806.250 MHz
BG2 806.500 MHz	BH2 806.625 MHz
BG3 806.875 MHz	BH3 807.000 MHz
BG4 807.250 MHz	BH4 807.375 MHz
BG5 807.625 MHz	BH5 807.750 MHz
BG6 808.000 MHz	BH6 808.125 MHz

入出力コネクター盤

下手袖	16chマルチ(コネクター、先バラ)
	スピーカー、Dante、インカム
上手袖	16chマルチ(コネクター、先バラ)
	スピーカー、Dante、インカム
舞台奥上下	16chマルチ(コネクターのみ)
舞台床マイク	舞台上4ヶ所、8口
舞台床スピーカー	舞台上4ヶ所、8口
客席上手奥	Dante、インカム
客席マイク	客席上下壁2ヶ所、4口

※この表の内容は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。